

THB6064H 与 THB6064AH 区别

	THB6064H	THB6064AH
衰减模式控制方式	4 脚的电压控制， 快到慢衰减连续控制	3、4 脚的电平控制， 四档混合衰减模式
CLK 最高输入频率	100KHz	200KHz
衰减震荡时间	3、23 脚外接电容	23 脚外接电阻

THB6064H 衰减模式控制端 PFD（4 脚）的设定

V_{PFD}	衰减方式
$3.5 < V_{PFD} < V_{DD}$	慢衰减
$1.1V < V_{PFD} < 3.1V$	混合式衰减
$V_{PFD} < 0.8V$	快衰减

THB6064AH 衰减模式控制端 DCY1、DCY2（3、4 脚）的设定

DCY2	DCY1	衰减方式
L	L	20%快衰减
L	H	40%快衰减
H	L	60%快衰减
H	H	80%快衰减

THB6064H 与 THB6064AH 的 3、4、23 外接电路区别

